



JA-180W Trådløs PIR og MW mikrobølge detektor

Detektoren er laget for å detektere menneskelig bevegelse inne i en bygning. Pga kombinasjonen bevegelsesdetektor og mikrobølge-detektering, vil detektoren være veldig motstandsdyktig mot falske alarmer.

o [Declaration of conformity - JA-180W \(PDF 316.03 kB\)](#)



Beskrivelse

Når bevegelse registreres av bevegelses detektoren, vil mikrobølge-detektoren slås på for å bekrefte alarmen. Bare etter å ha fått en bekreftelse på alarmen fra mikrobølge-detektoren, sendes alarmen til sentralen.

Detektorens karakteristikk kan endres ved bruk av forskjellige linser: JS-7904 KORIDOR, JS 7906 DYR eller JS-7901 GARDIN.

Den er adresserbar og bruker en adresse i systemet.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning

1x lithium batteri AA 3,6 V

Normal batterilevetid

ca 3 år

Frekvens

868,1 MHz

Kommunikasjonsavstand

ca. 300 m (åpent område)

Deteksjons område (PIR)

120°/12 m (med standard linse)

Deteksjonsområde mikrobølge (MW)/frekvens

0,5 til 20 m/9,35 GHz

Størrelse

110 x 60 x 55 mm

Sikkerhetsgrad

grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-2-7-1, EN 50131-5-3

Miljø ihht EN 50131-1

II., innendørs

Alternative linser

korridor, gardin, dyr

FG godkjent i grad 2

PIR/MW-1027/13